

<b>Tabulka vzdáleností mezi komponenty podle použitého kabelu</b>	<b>Mezi pasivními rozbočovači DS-KAD7061</b>	<b>Mezi pasivním rozbočovačem DS-KAD7061 a hlavním vnitřním monitorem</b>	<b>Mezi vnitřními monitory</b>	<b>Mezi injektorem DS-KAD7060 a pasivním rozbočovačem DS-KAD7061</b>	<b>Mezi zdrojem DS-KAW150-4N a injektorem DS-KAD7060</b>	<b>Mezi injektorem DS-KAD7060 a venkovním tablem</b>	<b>Mezi venkovním tablem a elektrickým zámekem</b>
UTP 5 0,2mm <sup>2</sup> (Cat.5) AWG24	60 m	60 m	60 m	60 m	100 m	60 m	
0,28mm <sup>2</sup> (TP) AWG23	60 m	40 m	40 m	40 m	80 m	40 m	30 m
0,5 mm <sup>2</sup> (Parallel)AWG20	60 m	60 m	60 m	60 m	100 m	60 m	50 m
1 mm <sup>2</sup> (Parallel) AWG17	60 m	60 m	60 m	60 m	100 m	60 m	50 m
1 mm <sup>2</sup> (TP) AWG17	60 m	40 m	40 m	40 m	80 m	40 m	100 m
1 mm <sup>2</sup> (Parallel) AWG15	60 m	40 m	60 m	60 m	100 m	60 m	100 m

**Pozn.: Vzdálenost od napájení k nejvzdálenější vnitřní stanici je 200 m.**